

Treppenlichtautomat MI3

Anwendung

Treppenlichtautomat mit einem 16 A elektromechanischen Kontakt und einem elektronischen Zeitglied. Die Zeitfunktion wird durch einen CMOS Schaltkreis gewährleistet, was hohe Genauigkeit und niedrigen Stromverbrauch bei kleinen Aussenabmessungen bewirkt. Die Schaltfunktion wird von einem echten Relais wahrgenommen. Dieser wurde speziell für geräuscharmes Arbeiten, hohe Schaltleistung und extrem lange Lebensdauer, sowohl für das Schalten von Glühlampen als auch Leuchtstofflampen, entwickelt.

Vorteile

- Sehr hohe Schaltleistung : 3500 W für Glühlampen und doppelt kompensierte Leuchtstofflampen
- Ungewöhnlich hohe elektrische Lebensdauer, über 2 Millionen Schaltspiele
- Völlig widerstandsfähig gegen blockierte Taster. Dauerspannungsfest

Kann mit dem Warndimmer PE3 kombiniert werden. Kann parallel zu einer elektromechanischen oder digitalen Schaltuhr für eine Dauerlichtschaltung, während einiger Stunden pro Tag, verdrahtet werden

Hauptmerkmale und technische Daten

- Sofortiger Neustart der Ablaufphase bei erneuter Betätigung eines Tasters
- Schalthebel mit 3 Stellungen an der Frontseite: AUTOMATIK, AUS und DAUER EIN
- Ermöglicht Installation nach 3- oder 4-Leitersystem
- Nennlast: 16 A/250 VAC
- Steuerspannung 230 VAC 50/60 Hz
- 1 Schliessser
- Zeitverzögerung stufenlos einstellbar von 30 sec bis 15 min
- Über 50 mA Leuchttaster Strom ohne Kompensation (Seite 7)
- Schaltleistung: Glühlampenlast 3500 W, Leuchtstofflampenlast 3500 VA mit DUO Kompensation, 2500 VA mit Parallelkompensation
- Elektrische Lebensdauer bei einer Last von 1200 W: 2 Millionen Schaltspiele
- Beschriftungsträger an der Frontseite
- Käfigklemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt 10 mm²
- CE und EN 60669-2-3 konform

Minuterie d'escalier MI3

Application

Minuterie d'escalier avec un contact électromécanique de 16A et un temporisateur électronique. La temporisation effectuée par un circuit intégré CMOS, garantit une grande exactitude et une faible consommation ainsi qu'un encombrement réduit. La commutation est réalisée par un relais. Celui-ci a été spécialement développé pour avoir un fonctionnement silencieux, une puissance de coupure élevée et une très grande endurance, aussi bien pour la commande des lampes à incandescence que des lampes fluorescentes.

Avantages

- Puissance de coupure très élevée: 3500 W pour lampes à incandescence et lampes fluorescentes à double compensation
- Durée de vie électrique inhabituelle, plus de 2 millions de manoeuvres
- Résistant parfaitement en cas de poussoir bloqué. Tension

Combinable avec un variateur de lumière PE3. Peut être câblée en parallèle à une horloge électromécanique ou numérique pour un éclairage continu pendant quelques heures par jour.

Particularités et caractéristiques techniques

- Démarrage immédiat de la temporisation en cas de manipulation renouvelée d'un poussoir
- Commutateur à 3 positions en face avant AUTOMATIQUE, ARRET et MARCHE CONTINUE
- Prévu pour le raccordement à 3 ou 4 fils
- Charge nominale: 16 A/250 VAC
- Tension de commande 230 VAC 50/60 HZ.
- 1 contact de fermeture
- Temporisation à réglage progressif de 30 s à 15 min.
- Poussoir lumineux sans compensation au-dessus de 50 mA (page 7)
- Puissance de coupure: Lampes à incandescence: 3500 W, Lampes fluorescentes 3500 VA avec compensation DUO, 2500 VA avec compensation parallèle
- Endurance électrique avec une charge de 1200 W: 2 millions de manoeuvres
- Porte-étiquette sur la face avant
- Bornes à cage avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm²
- Conformités: CE et EN 60669-2-3




59317

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
MI3/59317	533 075 600	230 VAC	16 / 250 VAC	1			1	12	T	37.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris



Warndimmer PE3

Anwendung

Gerät zur Vorwarnung des Lichtausschaltens in Kombination mit einem Treppenlichtautomaten MI3, Artikel 59317.

Am Ende des Zeitablaufs des Treppenlichtautomaten reduziert das Gerät das Licht um 50% für eine einstellbare Zeit von 20 bis 40 sec. (Zeitverzögerung stufenlos einstellbar).

Hauptmerkmale und technische Daten

- Nennlast: 16A/250 VAC
- Steuerspannung: 230 VAC 50/60 Hz
- Ermöglicht Installation nach 3- oder 4- Leitersystem
- Nur für Glühlampenlast
- Käftgklemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt 10 mm²

Variateur PE3 avec préavis

Application

Appareil avec préavis d'extinction de l'éclairage combiné avec une minuterie d'escalier MI3, référence 59317.

A la fin de la temporisation de la minuterie d'escalier, l'appareil réduit l'intensité lumineuse de 50% pendant une durée réglable de 20 à 40 s. (temporisation réglable progressivement).

Particularités et caractéristiques techniques

- Charge nominale: 16A/250 VAC
- Tension de commande: 230 VAC 50/60 Hz.
- Branchement à 3 ou 4 fils
- Seulement pour lampes à incandescence
- Bornes à cage avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm²



59327

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
										
PE3/59327	533 075 700	230 VAC	16 / 250 VAC	1			1	12	T	79.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris